วิธีการใช้โปรแกรม Sony Ericsson GC79 Manager

1. ใส่ Sony Ericsson GPRS PC Card Modem GC79 ที่มี SIM Card แล้วในช่อง PCMCIA Card



2. หากเป็นการใช้ครั้งแรกเครื่องจะทำการเพิ่ม Sony Ericsson GC79 ใน Hardware ของ Window





3. โปรแกรมจะทำการค้นหาสัญญาณ Wireless ก่อน หากพบสามารถ connect เพื่อเชื่อมต่อได้ทันที



้สัญญาณจะปรากฏที่ Toolbars มุมขวาล่างของหน้าจอ 🛛 😡

ระดับสัญญาณจะไถ่ลำดับความแรงดังภาพ



4. Double click ที่โปรแกรม GC79 Manager บน Desktop โปรแกรมเริ่มการทำงานและเริ่มค้นหาสัญญาณ โทรศัพท์เคลื่อนที่





5. เริ่มสร้าง Connection โดยกดที่ Connection Wizard

ŀ

🗧 GC79 Manager - Status	
File Edit View Phonebook Messages Help	
😻 🦑 🚯 🚾 🤻	
) • • • × • • • • • • • •	Connection Wizard
GSM/GPRS	- 802.11 WLAN
DTAC	corega
	Connected at 11.0 Mbps
Select a connection Connect	Disable
	Sent: 44 Packets Received: 28 Packets
reate or modify wireless connections	

6. ในหน้าแรกของ Connection Wizard ให้เลือกที่หัวข้อ Create a new dial-up connection และใส่ชื่อที่ ต้องการ หลังจากนั้นกด Next

Connection Wizard	×
Welcome to the	
Connection Wizard	
This wizard will help you create dial-up networking connections on your computer.	
 Create a new dial-up connection Enter the connection name: 	
C Modify a dial-up connection	
C Delete a dial-up connection	
Select a connection:	
< Back Next > Cancel Help	

 เลือกหัวข้อการเชื่อมต่อแบบ GPRS ส่วน Choose Network ให้เลือกที่ DTAC-Thailand หลังจากนั้นกด Next

Connection Wizard	x	
Type of Connection		
Choose the type for your connection:		
GPRS - General Packet Radio Service		
Allows you to be always connected, but uses the connection only when transferring data.		
 CSD / HSCSD - Circuit Switched Data / High Speed Circuit Switched Data HSCSD provides higher data transfer rates than traditional circuit switched connections. 		
Choose Network:		
DTAC-Thailand		
< Back Next > Cancel Help		

8. กด Next

Connection Wizard	X	
Access Point Name		
Your service provider usually requires you to connect to a specific GPRS Access Point.		
You should leave the field empty if the information is not required by your service provider.		
If necessary, press Advanced to modify other GPRS settings.		
Access Point Name (APN):		
www.dtac.co.th		
Advanced		
< Back Next > Cancel Help		

9. ไม่ต้องใส่ User ID และ Password ระบบจะตรวจสอบจากหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หลังจากนั้นกด Next

Connection Wizard		x
User ID		
Your service provider may require you to lo User ID and Password.	ogon using a specific	
You may enter this information now, or whe connection.	en making a	
You should leave the fields empty if the info by your service provider.	ormation is not required	
User ID:		
Password:		
		_
< Back Next >	Cancel Help	

10. กค Finish เพื่อจบการทำงาน



11. กลับเข้าสู่หน้าหลัก เลือก GPRS Connections ที่ต้องการ หลังจากนั้นกด Connect

💐 GC79 Manager - Status				
File Edit View Phonebook	Messages	Help		
💥 🖑 🛱	***	₹		
3 B C X 🔟 📽 🕏	📝 🛍	1		
GSM/GPRS				
			\mathbf{W}	
DTAC			corega	
			Connected at 11.	0 Mbps
GPRS DTAC	Connec	t		Disable
GPRS Connections GPRS DTAC			Sent: 189 Packets Received: 275 Packets	
HSCSD Connections For				

12. การเชื่อมต่อและผ่านรหัสถูกค้อง เริ่มการใช้งานได้

🍣 GC79 Manager - Status			
File Edit View Phonebook Messages Help			
😻 🦑 🚯 🕿 🥀			
※ 略 略 × 即 除 略 層 音 音 電 客			
GSM/GPRS	- 802.11 WLAN		
GPRS			
DTAC	corega		
Connected to GPRS DTAC	Connected at 11.0 Mbps		
GPRS DTAC Disconnect	Disable		
Duration: 00:00:01 Sent: 189 Bytes Received: 106 Bytes	Sent: 210 Packets Received: 306 Packets		
j For Help, press F1			